

MARINE GODKJENT BRANNALARMSENTRAL 2 – 4 SONER



Kvalitet, pålitelighet, brukervennlighet og rik på funksjoner er noe som kjennetegner Esento Marine brannsentraler.

Esento Marine 2 og 4 har alle funksjoner implementert og er en brannalarmsentral som dekker en rekke behov.

Esento Marine brannalarmsentral er designet for å gi god plass til ledningsnett, bytte av batterier og god informasjon når sentralen er satt i test modus for en manns testing.

Dette reduserer kostnaden ved vedlikehold og installasjon.

Når sluttbrukere ble spurt om hva de viktigste punktene var for en ny sentrale så var svarene entydige.

Enkelthet var det viktigste i tillegg ønske de brytere med farger og tre trinn for å kunne avstille / på stille en brannalarm og en egen bryter for en reset funksjon.

Dette gir ikke teknisk personell en enkel måte å betjene brannalarmsentralen på.

Esento Marine brannalarmsentralen kommer med en mange funksjoner som er inkludert som f.eks. programmerbare funksjoner for både brannalarm klokker og soner, falsk alarm verifisering og general alarm.

Artikkel nr.	Model	Beskrivelse
233020	ESEN-2MAR	2 soner
233021	ESEN-4MAR	4 soner
233022	ESEN-8MAR	8 soner
233023	ESEN-12MAR	12 soner

FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIG

- **2 eller 4 soner.**
Kan leveres med 8 soner i et skap.
- **Falsk alarm verifisering.**
- **General alarm / mønstrings alarm.**
- **Smart design, enkel installasjon, idriftsettelse og service.**
- **Farger på viktige brytere.**
- **Inngang for pulsering eller fast ringe lyd.**
- **Brannalarm og feil rele.**
- **To stk overvåkede alarmklokkekurser.**
- **En manns testings funksjon.**
- **Nøkkel eller kode for å aktivere viktige funksjoner.**
- **Feil diagonostikk mode**
- **Godkjenning modul B & D**

ESENTO-Marine er kompatibel med Apollo Fire detektor type Orbis Marine

Tekniske data

- 2 – 4 soner
- Aktiver betjeningen via nøkkel eller kode
- Kompatibel med Orbis marine detektorer
- Overvåking av detektorlinje, feil alarm når detektor fjernes
- Jordfeil overvåking
- Strømforsyning 1.25A Switch mode 27Vdc
- 2 stk. Overvåkede alarmklokke utganger
- 2 stk. Releutganger NC/NO (brann og feil)
- Skoleringing inngang
- Forvarsel (pulsering) inngang
- Brannalarm, feil switch utgang-ve
- Falskalarm mode
- General alarm / mønstrings alarm
- Test mode, med eller uten klokker
- Utkobling av soner, alarmklokker, og releutganger
- Alarm strømtrekk max. 2 x 400mA,
- Alarmklokkeutganger har 500mA elektronisk sikring

Informasjon på front av sentralen

- Sone i brannalarm
- Sone i feil, utkobling eller test
- Nett er OK
- Generell Brannalarm
- Generell Feil
- Generell Utkobling
- Test mode
- Status på alarmklokkeutganger
- Status på AUX utgangene
- Feil på strømforsyningen
- System feil
- Nivå indikasjon

Nivå 2 Betjening

- Nøkkelbryter eller kode for å aktiver funksjoner
- Fargede brytere er aktiver for bruk og programmering
- Bryterfunksjoner som er aktivert er:
- Avstill alarm
- Påstill alarm
- Reset / tilbakestill etter brannalarm
- Utkoblinger
- Test mode
- Avstill intern sirene
- Lampe test
- Enter

Justeringer internt

- Spenningen justering
- DIL Switch
 - Tilgang til Nivå 3

Nivå 3 Opsjoner

- Velg alarmklokke opsjon for ny brannalarm
- Velg type «A» avhengighet per sone
- Vis / endre avhengighets funksjoner
- Sett general alarm sone(r)
- Tilbakestill til fabrikk settings
- Sett intern summer nivå
- Endre tilgangs koder
- Ikke latching soner
- Kortslutning lik alarm
- Ex soner kan velses
- Program O/P for avstill alarm
- Programmer alarmklokke respons.

Skap

- Stål, 20mm hull for nipler
- Farge: Radon MW334E
- Mål Bakboks: 300m x 250mm x 80 (B x H x D)
- Dør: 308 x 20 x 258mm (B x H x D)
- Max batteri: 2 x 3,2A. 12V SLA